

Datenblatt

Release: 25.01.2024

Irrtümer und technische
Änderungen vorbehalten

2118.01 Dachantenne

- Dachantenne für den Rundfunkempfang
- Geräuscharmer Antennenstab
- Geringer Montageaufwand nur eine Montagebohrung für 2 Funktionen
- Lieferumfang: 1 x Dachantenne; 1 x Montage-Set
- Empf. Zubehör: 4626.11 Ersatzstab



Produktspezifikationen

Bänder	AM	FM	DAB+ BIII	DAB+L
Frequenzen	0,15 - 1,71 MHz	87,5 - 108 MHz	174 - 230 MHz	1452 - 1492 MHz
Impedanz	50 Ohm			
Anpassung	≤3,0:1	≤2,0:1		≤1,8:1
Rauschmaß			3,5 dB typ.	k.A.
Verstärkung	6 dB	14 dB	10 dB	0 dB
Stromversorg.	+9...16 V 25 mA bei 12V			
Steckverbinder	FAKRA(m) B		FAKRA(m) G	
Kabel RG174	0,145 m		0,18 m	



